

MICHI

P430

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ



ESS premium 32-бит
8-канальный ЦАП



Балансные XLR входы и
выходы



Сертифицировано
как "Roon Tested"



Фонкорректор для
проигрывателей с MM
головками



Беспроводные
технологии Bluetooth
aptX™ HD и AAC



Пульт ДУ
в комплекте

Предусилитель Michi Prestige P430 служит прецизионным центром управления передовыми двухканальными системами, сочетая усовершенствованное управление источниками, универсальность инсталляции и исключительную детальность музыки. Его прозрачный канал передачи сигнала и архитектура со сверхнизким уровнем шумов сохраняют целостность каждого источника, позволяя музыке звучать с еще большей ясностью, глубиной и эмоциональностью.

Балансные аналоговые входы и выходы на XLR и на RCA позволяют P430 легко интегрироваться с высококачественными усилителями мощности и широким выбором источников, включая проигрыватели винила с MM-головками. Сбалансированная конструкция сигнального тракта, два изолированных независимых источника питания и оптимизированная архитектура заземления обеспечивают низкий уровень шума, стабильный звуковой образ и захватывающую сцену. В результате получился предварительный усилитель, который поддерживает как детализацию, так и масштаб, раскрывая тонкие музыкальные текстуры, сохраняя при этом контроль и убедительность.

Что касается цифровых аудиоисточников, то P430 функционирует как современный ЦАП с коаксиальным и

оптическим входами, HDMI ARC для телевизионного аудио, PC-USB для компьютерного - с поддержкой PCM 32 бит/384 кГц и DSD256, а также беспроводного Bluetooth с aptX™ HD и AAC. В его основе 8-канальный ЦАП ESS SABRE ES9028PRO с улучшенной синхронизацией и контролем джиттера, обеспечивающий точное цифроаналоговое преобразование с высоким разрешением.

P430 сочетает изысканный дизайн с интуитивно понятным управлением, что делает его одинаково подходящим как для специальных залов для прослушивания, так и для гостиных премиум-класса. Выход для наушников ¼ дюйма (6,35 мм) поддерживает персональное прослушивание, а два выхода на сабвуфер обеспечивают интеграцию низких частот для придания дополнительной глубины басам. Коаксиальные и оптические цифровые выходы еще больше расширяют возможности подключения к системе, поддерживая интеграцию с нижестоящими цифровыми процессорами или пользовательскими конфигурациями аудио систем.

P430 - это первоклассный центр управления вашей аудио системой, обеспечивающий точность, универсальность и более глубокую связь с вашей музыкой.

Сертификация как Roon Tested означает, что Rotel и Roon сотрудничают, чтобы обеспечить вам наилучшее использование программного обеспечения Roon и оборудования Rotel вместе, чтобы вы могли просто наслаждаться музыкой.

MICHI

P430

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ



Технические характеристики

Общие гармонические искажения < 0.002%

Интермодуляционные искажения < 0.002%
(60 Гц : 7 кГц, 4:1)

Входная чувствительность/ импеданс

Вход Phono (MM) 2.5 мВ / 47 кОм
Линейный вход (RCA) 160 мВ / 33 кОм
Линейный вход (XLR) 320 мВ / 55 кОм

Перегрузка по входу

Вход Phono (MM) 69 мВ
Линейный вход (RCA) 4.1 В
Линейный вход (XLR) 12 В

Выходной уровень

Линейный уровень (RCA)/импеданс 1 В / 100 Ом
Балансный (XLR)/импеданс 2 В / 200 Ом

Диапазон частот

Вход Phono 20 Гц - 20 кГц, 0 ± 0.3
Линейные входы 10 Гц - 100 кГц, 0 ± 0.3 дБ

Регуляторы тембра

Bass ±10 дБ at 100 Гц
Treble ±10 дБ at 10 кГц

Отношение сигнал/шум (IHF взвешенное по кривой "A")

Вход Phono 82 дБ
Линейный вход (RCA) 110 дБ
Линейный вход (XLR) 106 дБ

Цифровая секция

Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц (0 ± 0.3 дБ)

Отношение сигнал/шум 103 дБ
(IHF взвешенное по кривой "A")

Входная чувствительность/ импеданс 0 дБФс / 75 Ом

Выход предусилителя 1,35 В (при -20 дБ)

Цифро-аналоговый преобразователь

ESS ES9028PRO ЦАП

Декодируемые сигналы с входов

Коаксиальных/оптических SPDIF LPCM (до 192 кГц 24-бит)

PC-USB

USB Audio Class 2.0 (до 384 кГц 32-бит)* *Необходима установка драйвера

Поддержка DSD (до 4X, 11,2 МГц) и DoP (до 2X, 5,6 МГц), поддержка Roon Tested

HDMI

Поддержка CEC с функцией ARC Только 2-канальный PCM (до 48 кГц, 24 бит)

Требования к электропитанию 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 45 Вт

Потребление в режиме Standby

Нормальное < 0,5 Вт
Пробуждение от сети < 2 Вт

БТЕ 98 БТЕ / ч

Размеры (Ш x В x Г) 431 x 148 x 422 мм

Высота передней панели 131 мм

Масса нетто 10,8 кг

Цвет отделки Черный