

MODEL 70

Интегральный усилитель MODEL 70

MODEL 70 сочетает высокое качество звучания и продуманный дизайн. В нём классический подход Marantz к Hi-Fi дополняют современные функции для повседневного прослушивания музыки.

- **Усилитель с высокой токоотдачей, 2 × 50 Вт**
- **HDMI ARC для звука с телевизора**
- **Bluetooth с кодеком aptX Adaptive**
- **Встроенный MM-фонокорректор**
- **Высококачественный ЦАП для цифровых источников**
- **Схемотехника Marantz HDAM**
- **Отдельный выход на наушники**
- **Несколько цифровых и аналоговых входов**
- **Выход предусилителя и выход на сабвуфер**
- **Дизайн Marantz вне времени**



Самое музыкальное звучание

MODEL 70

Технические характеристики

Особенности	
Число каналов	2
Схемотехника с токовой обратной связью	Да
Фонокорректор: стандартный / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	Да / Нет / Нет
Цифровые входы: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Цифровой вход: частота дискретизации / разрядность	192 кГц / 24 бита
Микросхема ЦАП	ES Sabre
Bluetooth / aptX / NFC	Да / Да (aptX, aptX HD, aptX Adaptive) / Нет
Версия HDAM	SA3
Силовой трансформатор: тороидальный / EI	Да / Нет
Высококачественные аудиокомпоненты	Да
Компоненты по спецзаказу	Да
Радиатор из экструдированного алюминия	Да
Баланс / НЧ / ВЧ / тонкомпенсация	Да / Да / Да / Нет
Дополнительно	
Линейный блок питания	Да
Линейная регулировка громкости	Да
Диоды Шоттки	Да
Массивные радиаторы	Да
Экранирование блока: медь / металл / без экрана	Нет / Нет / Да
Малошумящий OLED-дисплей	Да
Режим Source Direct	Да
Входы и выходы	
Аналоговые аудиовходы	4
Цифровые входы: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Автовключение при появлении цифрового сигнала	Да
Обучение командам пульта телевизора	Нет
Вход фонокорректора: MM / MC	Да / Нет
Балансный вход / выход	Нет / Нет
Выход предусилителя / вход усилителя мощности	Да + сабвуфер / Нет
HDMI: входы / выходы	1 (ARC) / Нет
Позолоченные разъёмы RCA	Да
Переключение акустики A/B	Нет
Клеммы для акустики	Винтовые, с позолотой
Число пар акустических клемм	2
Шина D-Bus	Да
Bluetooth: приём / передача звука на наушники	Да / Да
Регулировка громкости Bluetooth-наушников	Да
Выход на наушники	Да

Параметры	
Выходная мощность на канал (RMS, 8 / 4 Ом)	50 Вт / 65 Вт
Частотный диапазон	от 5 Гц до 100 кГц
Коэффициент гармонических искажений	0,08 %
Коэффициент демпфирования	100
Чувствительность / импеданс входа MM	3,1 мВ / 47 кОм
Чувствительность входа MC	Нет
Отношение сигнал/шум: MM / MC	83 дБ / Нет
Чувствительность / импеданс линейного входа	185 мВ / 18 кОм
Отношение сигнал/шум: линейный вход	110 дБ (вход 2 В)
Регулировка ВЧ	±10 дБ при 15 кГц
Регулировка НЧ	±10 дБ при 50 Гц
Общие сведения	
Цвета	Чёрный / серебро-золото
Потребляемая мощность	150 Вт
Потребление в режиме ожидания	0,3 Вт
Автоматическое выключение	Да
Съёмный кабель питания	Да
Пульт ДУ	RC006PMCD
Системное управление с пульта ДУ	Да
Макс. габариты (Ш × Г × В), мм	442 × 375 × 109
Масса, кг	7,9
Макс. габариты упаковки (Ш × Г × В), мм	522 × 469 × 190
Масса с упаковкой, кг	9,8
Комплект поставки	Усилитель, пульт ДУ, батарейки, сетевой шнур, краткое руководство

Marantz может менять конструкцию и характеристики без уведомления.

www.marantz.com

