

S14

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕТЕВОЙ СТРИМЕР



Совместим с Apple AirPlay 2 и Apple Home



Поддержка MQA и MQA Studio



2 x 150 Вт на 4 Ом, надежное усиление в классе AB



Беспроводный Bluetooth aptX™ HD и AAC



32-битовый ЦАП ESS премиум-класса



Пульт ДУ в комплекте

Интегрированный сетевой стример Rotel S14 обеспечивает бесшовный доступ к практически безграничному каталогу онлайн-музыки, причем с легкостью и совершенством. Этот продукт типа «все-в-одном» транслирует музыку прямо из популярных музыкальных источников, воспроизводя звук с детальной точностью и четкостью, и выдавая мощность 150 Вт в классе AB на 4 Ом даже для самых требовательных акустических систем.

Используя более чем 60-летний опыт разработки аудио, Rotel S14 декодирует цифровые музыкальные файлы, включая MQA, с использованием 32-разрядного ЦАП ESS Sabre. Аудио сигнал поступает на массив мощных выходных транзисторов, выдающих большие токи, которые питает крупный тороидальный силовой трансформатор, что обеспечивает исключительный контроль низких частот и высокую точность воспроизведения.

Удобный и интуитивно понятный в работе S14 поддерживает как проводное, так и двухдиапазонное беспроводное подключение к сети Wi-Fi для максимальной гибкости при установке. Обложки альбомов, названия треков и информация об исполнителе отображаются на цветном графическом дисплее на передней панели. Простая настройка устройства доступна как с передней панели, так и с прилагаемого пульта дистанционного управления.

Выбирайте стриминг с помощью своего любимого музыкального приложения или же используйте приложение S14 для iOS и Android, чтобы получить доступ к тысячам интернет-радиостанций, подкастов и музыки в высоком разрешении от Tidal и Qobuz. Rotel S14 совместим с Apple AirPlay 2 и Apple Home.

S14 оснащен коаксиальным, оптическим цифровым и аналоговым входами на RCA, а также Bluetooth aptX™ HD и портом PC-USB, что обеспечивает подключение ко всем вашим любимым источникам звука, таким как CD-плееры, тюнеры и проигрыватели пластинок с линейными выходами. USB-соединение на задней панели поддерживает воспроизведение аудио файлов MP3, WMA и AAC с флэш-накопителей.

Это устройство типа «просто добавь колонки» продолжает лучшие традиции японского семейного бренда Rotel – высокое качество работы, превосходный звук и отличную ценность.

S14

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕТЕВОЙ СТРИМЕР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная вых. мощность	150 Вт/канал, на 4 Ом	Цифровая секция	
Номинальная выходная мощность, непр.	80 Вт/канал, на 8 Ом	Диапазон частот	10 Гц - 90к кГц (0 ± 2 дБ, Максимум)
Общие гармонические искажения THD	< 0,04%	Отношение сигнал/шум (IHF "А" взвеш)	98 дБ
Интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1)	< 0,03%	Входная чувствительность/ импеданс	-20 dBfs / 75 Ом
Частотная характеристика		Декодируемые сигналы с входов Coaxial/Optical	SPDIF LPCM (до 24 бит/192К)
Линейные входы	10 Гц – 100 кГц, ± 0,5 дБ	Декодируемые сигналы с входа PC-USB	USB Audio Class 2,0 (до 24 бит/384К)*
Демпинг-фактор (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом)	400		*требуется установить драйвер MQA и MQA Studio (до 24 бит/384К)
Входная чувствительность/ импеданс			Roon Ready
Линейный вход	200 мВ/ 47 кОм		Совместимость с Apple AirPlay 2 и Apple Home
Перегрузка по входу		Требования к электропитанию	
Линейный вход	4,5 В	США	120 В, 60 Гц
Регуляторы тембра Bass/Treble	± 10 дБ на 100 Гц/ 10 кГц	ЕС	230 В, 50 Гц
Отношение сигнал/шум (IHF взвешенное по кривой "А")		Потребляемая мощность	280 Вт
Линейный вход	100 дБ	Потребление в режиме Standby	
ЦАП	ESS	Normal	< 0,5 Вт
		БТЕ (4 Ом, при 1/8 мощности)	733 BTU/h
		Габариты (Ш X В X Г)	430 x 93 x 345 mm 17 x 3 5/8 x 13 1/2 in 80 mm / 3 1/8 in
		Высота передней панели	
		Вес (нетто)	9,15 кг, 20,17 lbs.
		Отделка	серебристая и черная

Все технические характеристики действительны на момент печати. Rotel оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.