



episode®

Потрясающий звук, не занимающий много места

Episode® Mini 5.1 AVR

Компактный AV-ресивер Episode Mini 5.1 из своего маленького корпуса производит невероятно объемный звук, выводящий впечатления от кино в помещениях, где возможности установки ограничены, на новый уровень.



СКОНСТРУИРОВАН МАЛЕНЬКИМ

AV-ресивер Mini 5.1 идеален для комнат с ограниченным пространством: спальни, игровых или гостевых комнат. Его даже можно спрятать за ТВ!

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

Благодаря мощности 50 Ватт на фронтальных каналах, 25 Ватт на тыловых каналах и выходу на сабвуфер, AV-ресивер поддерживает конфигурацию до 5.1 для иммерсивных звуковых впечатлений.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

AV-ресивер поддерживает обработку форматов Dolby Digital + DTS 5.1, а также Dolby ProLogic, поэтому он идеален как для кино, так и для музыки. Технологии HDR, 4K и 3D также поддерживаются.

episodespeakers.com

Episode® Mini 5.1 AVR

EA-MINI-5.1D-200

Потребляемый ток	100-120В/220-240В-50/60 Гц
Потребляемая мощность	<0.4 Ватт (В режиме Standby) 1.3 Ватт (В режиме Standby с подключением к сети) Максимум 300 Ватт
Габариты (Д x Г x Ш) Без ножек	270 x 211 x 44.5 мм
Вес	Без упаковки: 2.25 кг В упаковке: 3.6 кг
АУДИО	
Выходная мощность (@ 4Ом)	3 x 50 Ватт (каналы FL, C, FR) 2 x 25 Ватт (каналы SL, SR)
Частотный диапазон	От 20 Гц до 20 кГц, ±1 дБ при 1/8 мощности @ 4 Ом
Отношение сигнал/шум	>90 дБ А-взвешенный при номинальной мощности
КНИ + Шум	<0.2% 1 кГц при номинальной нагрузке @ 4 Ом
Минимальный импеданс	4 Ом
Входной импеданс	20 кОм на входе AUX
BLUETOOTH	
Частотный диапазон	2402 МГц-2480 МГц
Мощность передатчика	0-7 дБм
Модуляция	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Профили	BT 3.0, A2DP v1.2, AVRCPv1.4
HDMI	
HDMI	HDMI 2.0 (ARC, 3D 4K, HDR @4K30, Deep color)
Частотный диапазон	2402 МГц-2480 МГц
HDCP	HDCP 2.2



 episode®

episodespeakers.com